



HA454

Interruptor-seccionador 4P, 250A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	250 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	9 kA
Corriente asignada de empleo en AC21	250 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	250 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	250 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	250 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	250 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	200 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	200 A
Poder asignado de cierre en cortocircuito Icm bajo 415 V CA según IEC60947-3	15,30 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC60947	9 kA

Arquitectura

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta rotativa larga
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Tipo de polo	4P

Dimensiones

Altura	160 mm
Anchura	125 mm
Profundidad	230 mm

Cubierta, puerta

Bloqueable	Sí
------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP00
-------------------------	------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	150 mm ²
Sección transversal de conductor flexible	150 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V
Potencia	
Potencia disipada por polo en In	5,80 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	17,40 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	164000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC23	112000 W
Controles e indicadores	
Accionamiento motorizado integrado	No
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Funciones	
Es el interruptor de inversión	No
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia	No
Ejecución como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación	Sí
Ejecución como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí
Equipo	
Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0
Instalación, montaje	
Par de apriete nominal	20 - 22 Nm